

Panneau de brassage FO OV-S

19"/1U, Breakout box OV-S, G50/125 OM3
avec adaptateurs



Boîtier breakout pour fibre optique OV-S, 19"/1U, extractible, exemple de configuration avec 6 adaptateurs SCD

DESCRIPTION

Pour la terminaison des câbles à fibre optique préassemblés - 96 fibres au maximum.
Equipé d'un maximum de 12 / 24 adaptateurs FO.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Boîtier breakout
deux entrées de câble
des adaptateurs FO, fixés par des vis

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Boîtier: entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Couleur: similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable (avant):
Impression: nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale
Capacité: jusqu'à 96 fibres
Décharge de traction: avec un serre-câble et presse-étoupe à vis (M20)
Entrée de câble: arrière gauche et droite (deux grandes ouvertures, recouvertes des plaques d'entrée de câble droite : N° d'article 415308 avec des ouvertures d'entrée de câbles poinçonnées M20 et M25 et le n° d'article 418650 avec des ouvertures d'entrée de câbles poinçonnées 2x M15, 1x M20 – ces ouvertures d'entrée de câbles poinçonnées peuvent être ouvertes si nécessaire)
Dimensions: 19"/1U
Adaptateurs: SCD, LCD, LCQ, LSH Boîtiers en polymère colorée ou ST en métal, manchons de guidage céramique

REMARQUE

Variantes sur demande

VERSIONS

N° d'article	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Adapter orientation	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	UV
41542600ZY	Boîtier breakout OV-S 6xLCD, OM3	noire	6	offset	LCD	turquoise	1 pc.
41525200ZY	Boîtier breakout OV-S 6xLCD, OM3	gris clair	6	offset	LCD	turquoise	1 pc.
41542800ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLCD, OM3	noire	12	offset	LCD	turquoise	1 pc.
41545000ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLCD, OM3	noire	12	angulaire	LCD	turquoise	1 pc.
41525600ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLCD, OM3	gris clair	12	offset	LCD	turquoise	1 pc.
41543000ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLCD, OM3	noire	24	offset	LCD	turquoise	1 pc.
41526000ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLCD, OM3	gris clair	24	offset	LCD	turquoise	1 pc.
41545600ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLCQ, OM3	noire	12	angulaire	LCQ	turquoise	1 pc.
41528000ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLCQ, OM3	gris clair	24	vertical	LCQ	turquoise	1 pc.
41543200ZY	Boîtier breakout OV-S 6xSCD, OM3	noire	6	vertical	SCD	turquoise	1 pc.
41526400ZY	Boîtier breakout OV-S 6xSCD, OM3	gris clair	6	vertical	SCD	turquoise	1 pc.
41533500ZY	Boîtier breakout OV-S 12xSCD, OM3	noire	12	vertical	SCD	turquoise	1 pc.
41526800ZY	Boîtier breakout OV-S 12xSCD, OM3	gris clair	12	vertical	SCD	turquoise	1 pc.
41543500ZY	Boîtier breakout OV-S 24xSCD, OM3	noire	24	vertical	SCD	turquoise	1 pc.
41527200ZY	Boîtier breakout OV-S 24xSCD, OM3	gris clair	24	vertical	SCD	turquoise	1 pc.
41530400ZY	Boîtier breakout OV-S 6xLSH, OM3	gris clair	6	vertical	LSH	turquoise	1 pc.